TRE202

Funk AP Ausgang 2fach IP55 10A, quicklink

Technische Merkmale

Architektur

Bussystem	KNX
Montageart	Aufputz / Aufbau

Funktion

Funktion	Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
Lichtszenen	Speicherung von Szenen sperrbar, Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte
Quicklink-Funktionen	quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung

Ausführung

Anzahl Module	0

Kontrollen und Indikatoren

Meldeleuchte	ja
Taste / Tasterknopf	mit Konfigurations- und Funktions-Taste

Konnektivität

Funkprotokoll	KNX-Funk
Empfänger-Kategorie	2

Spannung

Betriebsspannung über Bus	21...32 V DC

Strom

Anzahl Eingangsstromkreise	0
Maximaler Durchgangsstrom	10 A
Schaltstrom	max. 10 A

Abmessungen

Länge	150 mm
Abmessungen (dxH)	53 x 27 mm
Höhe	35 mm
Breite	85 mm

Frequenz

Funk Empfangsfrequenz	868.3 MHz

Leistung

Ausgangsleistung	2300 W
konventionelle Trafos	je Kanal 600 VA

Elektronische Trafos	je Kanal 600 W
Funk Sendeleistung	< 10 mW

Werkstoff

Oberfläche	matt

Leuchtstofflampen Steuerung

Energiesparlampen	100 W
Max. Leuchtstofflampenlast (Serienschalt.)	600 W
Kompaktleuchtstofflampen	18 W

LED Steuerung

LED	mit Konfigurations- und Funktions-LED

Glühlampen Steuerung

Max. Glühlampenlast	1500 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	je Kanal 1500 W

Anschluss

Anschlussart	mit Schraub-Liftklemmen
Busanschluss	Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	system, easy, PB
Programmieren	werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige

Lieferumfang

Busankopplung inklusive	Nein

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	2
Anzahl quicklink Verknüpfungen	max. 20 Sender/Empfänger
Transmitter duty cycle	1 %

Sicherheit

REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-10…55 °C
Energieverbrauch	niedriger Eigenenergiebedarf
relative Luftfeuchte (ohne Kondensation)	0…65 %

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Elektronik-Plattform

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten