



TRB201



Module 1 sortie 16A à encastrer KNX radio QL

Caractéristiques techniques

Architecture

Système bus	KNX
Mode de fixation	encastré

Fonctions

Fonction	fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
Scènes de lumière	appel des scènes par appareils radio KNX, mémorisation des scènes verrouillable
Fonctions quicklink	fonctions quicklink : commutation, 2 scènes, temporisation, poussoir NO, commande forcée

Modèle

Nombre de modules	0
-------------------	---

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	oui
Touche / bouton	avec touche de configuration et de fonction

Connectivité

Protocole radio	Radio KNX
Catégorie du récepteur	2

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
--------------------	----------

Intensité du courant

Nombre de circuits d'entrée	0
Courant traversant max	16 A
Courant admissible en AC1 pour le contact voie ou zone 1	16 A

Dimensions

Dimensions (LLxllxhh)	48 x 53 x 30 mm
Diamètre	53 mm
Hauteur	30 mm

Fréquence

Fréquence de transmission	868 MHz
Fréquence de réception radio	868.3 MHz

Puissance

Puissance consommée	3 VA
---------------------	------

Puissance dissipée totale sous IN	2 W
Transformateurs conventionnels	1500 VA
Transformateurs électroniques	1500 W
Puissance d'émission radio	< 10 mW
Détection	
Dimensions du capteur (Ø x H)	53 x 30 mm
Matières	
Aspect de la surface	mat
Gestion des ampoules fluorescentes	
Lampes à économie d'énergie	100 W
P max. avec tubes fluo duo comp. série	1008 W
Lampes fluocompactes	100 W
Lampes fluorescentes à compensation parallèle	250 W
Gestion de l'éclairage LED	
LED	avec LED de configuration et de fonction
Gestion des ampoules incandescentes	
P max. avec lampes à incandescence	2300 W
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	2300 W
Installation, montage	
Mode de montage	pour montage à l'arrière de modules encastrés
Connexion	
Type de contact	1F
Type de raccordement	avec bornes surélevées à vis
Raccordement de bus	intégration via la passerelle TP/radio KNX en saillie dans le système TP KNX
Configuration	
Modes de configuration supportés	system, easy, PB
Programmation	configuration quicklink sans outil par touches et affichage LED
Éléments fournis	
Raccordement bus incl.	Non
Équipement	
Nombre de sorties	1
Nombre de canaux radio	1
Nombre de liens quicklink	max. 20 émetteurs/récepteurs
Expansibilité modulaire	Non
Transmitter duty cycle	1 %
Sécurité	
Conformité REACH	Non

Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Conditions d'utilisation	
Température de service	0...45 °C
Température de stockage/transport	-20...70 °C
Consommation énergétique	faible besoin en énergie propre
Humidité relative de l'air (sans condensation)	0...65 % (sans condensation)
Identification	
Gamme design principale	BERKER.NET