



85745173



IP20

14:23

## K.5 KNX RF quicklink Żaluzj. łącz. czas. ster., stal, lak

### Specyfikacja techniczna

#### Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji quicklink

#### Łączność

Z systemem magistrali KNX radio Tak

#### Sprzęt

Liczba kanałów 2

Przełączanie na czas letni/zimowy Tak

#### Dostarczane wyposażenie

Z połączeniem magistrali Tak

#### Funkcje

Czas działania 2 min

Przesunięcie czasu astronomicznego 2 h

Zasilanie rezerwowe 8 h

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

#### Tekst

Funkcja Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, 1 tryb pracy w górę/w dół, Możliwość konfiguracji funkcji nadajnika i/lub odbiornika, Z blokadą przycisków, Funkcja „przyjęcie”, polecenia automatyczne, radiowe i polecenia rozszerzeń nie są wykonywane (blokada), Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)

Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem

#### Pojemność

Liczba modułów 0

#### Wymiary

Wysokość 55 mm

Szerokość 70 mm

Głębokość 30 mm

Systemy powiązane Berker K.x