



85345185



IP20

## S.1/B.x-det mov comf 1.1m KNX RF, antr mt

### Características técnicas

#### Funções

Funções adicionais ETS	ETS funções adicionais: +6 cenas, modo de operação ligado / desligado, botão, exibição de status, regulável, exibição de brilho, carregamento da cena do movimento, sem carga de movimento
funções quicklink	funções de quicklink: comutação, regulável, 2 cenas, tempo de comutação, botão de contacto NO, memória, controlo forçado, mestre escravo

#### Conectividade

Protocolo rádio	KNX rádio
Categoria do receptor	2

#### Dimensões

Profundidade de montagem	34 mm
Altura de montagem nominal	1.1 m

#### Frequência

Frequência de transmissão de rádio	868.3 MHz
------------------------------------	-----------

#### Potência

Poder de transmissão de rádio	< 10 mW
-------------------------------	---------

#### Medição

Área de detecção, rectangular	≈ 12 x 16 m
-------------------------------	-------------

#### Alcance

Alcance, frente	≈ 12 m
-----------------	--------

#### Deteccção

Número de níveis de detecccção	2
Ângulo de detecccção, ajustável	cada lado ≈ 45...90 °

#### Materiais, acabamento, cores

Cor da série	antracite
Cor RAL	RAL 7021 - Cinzento escuro
Material	termoplástico
Aparência da superfície	mate

#### Gestão de iluminação

Brilho de resposta, ajustável	≈ 5...1000 lx , operação diária
-------------------------------	---------------------------------

#### Configurações

Sensibilidade de resposta, configurável	10...100 %
-----------------------------------------	------------

---

Tempo de comutação, ajustável	≈ 1 s...3 h
-------------------------------	-------------

---

Desligar o pré-aviso para o valor de variação de 50% para	30 s
-----------------------------------------------------------	------

---

### **Equipamento**

---

Número de canais de rádio	1
---------------------------	---

---

Número de lentes quicklink	máx. 20 transmissores / receptores
----------------------------	------------------------------------

---

Ciclo de trabalho do transmissor	1 %
----------------------------------	-----

---

### **Segurança**

---

protecção	com protecção anti roubo
-----------	--------------------------

---

### **Condições de utilização**

---

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
------------------------------	------------

---

Umidade relativa (sem condensação)	0...65 % (sem condensação)
------------------------------------	----------------------------

---

### **Identificação**

---

Aplicações	Detector de movimento
------------	-----------------------

---

Série de design principal	Berker S.1/B.3/B.7
---------------------------	--------------------

---

Série	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas
-------	-----------------------------------------