



WXH200

**IP20**

## **Herdwächtersensor m. Funk-Abschaltseinheit + potentialfr. Schaltausgang, 400V AC**

### **Technische Merkmale**

#### **Spannung**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Betriebsspannung | 400 - 400 V |
|------------------|-------------|

#### **Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

#### **Leistung**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Leistungsaufnahmen Betrieb | 2 VA |
|----------------------------|------|

#### **Anschluss**

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Leiterquerschnitt | 2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> |
|-------------------|-----------------------------|

#### **Abmessungen**

|      |        |
|------|--------|
| Höhe | 113 mm |
|------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 239 mm |
|--------|--------|

|       |       |
|-------|-------|
| Tiefe | 42 mm |
|-------|-------|

#### **Einsatzbedingungen**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
|--------------------|-----------|

#### **Sicherheit**

|              |      |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
|--------------|------|

#### **Texte**

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen (doppelt zum Durchverdrahten) |
|--------------|--------------------------------------------------|

|          |                                                                                                                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion | Überwachung der Herdaktivitäten Auf Temperatur, Bewegung und Stromverbrauch, Überwachung von auftretenden Wasserleckagen (optional), Optische und akustische Signalisierung im Alarmfall |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montageart | Montage der Spannungsunterbrechung Auf der Wand oder liegend Auf dem Fußboden, Montage der Sensoreinheit Auf der Wand oder unter der Dunstabzugshaube |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|