



41097004

Toma SCHUKO con LED de orientación, K.5, acero

Características técnicas

Corriente eléctrica

| | |
|----------------------------|------|
| Corriente nominal asignada | 16 A |
|----------------------------|------|

Frecuencia

| | |
|------------|------------|
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Tensión

| | |
|------------------|-------|
| Tensión asignada | 250 V |
|------------------|-------|

Seguridad

| | |
|-------------------------------------|------|
| Con protección de contacto mejorada | Sí |
| Resistencia al impacto IK | IK05 |
| Índice de protección IP | IP20 |

Dimensiones

| | |
|------------------------|------------|
| Profundidad de montaje | 32 mm |
| Altura | 71 mm |
| Anchura | 71 mm |
| Series relacionadas | Berker K.5 |

Materiales

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Colour | Acero inoxidable |
| Código RAL | 9022 |
| Acabado de la superficie | Mate |
| Material | Acero inoxidable, Termoplástico |

Instalación, montaje

| | |
|------------|-----------|
| Montaje en | Empotrado |
|------------|-----------|

Conectividad

| | |
|--------------------------|---|
| Tipo de conector/enchufe | Borne de tornillo |
| Tipo de montaje | Montaje con tornillos, Montaje de garra |

Equipo

| | |
|--|--------|
| Tipo de conector/enchufe toma de enchufe | SCHUKO |
| Inserto central girado | No |
| Con tapa abatible | No |
| Con contacto de tierra de protección redondo | No |
| Con lámpara de señal | No |
| Con cierre | No |

Accesorios

| | |
|---------------------------|----|
| Tiene campo de etiquetado | No |
|---------------------------|----|

Capacidad

| | |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 1 |
|-------------------|---|

Texto

| | |
|-------------|-----------------|
| Inscripción | Sin inscripción |
|-------------|-----------------|

| | |
|-------|--------------|
| Funda | Tapa central |
|-------|--------------|

| | |
|-------------|--|
| Iluminación | Usos adicionales mediante la combinación de una toma de enchufe con una luz de orientación |
|-------------|--|

| | |
|----------|--|
| Cableado | Posibilidad de cablear, por lo que también resulta ideal para retrofitting |
|----------|--|

| | |
|------------|--|
| Protección | Protección reforzada contra el contacto accidental |
|------------|--|