48036086

Toma SCHUKO/USB, Q.x, antracita

Características técnicas

Corriente eléctrica	
Corriente nominal asignada	16 A
Corriente de salida	2400 mA
Frecuencia	
Frecuencia	50 - 50 Hz
Potencia	
Consumo de potencia en espera	0,05 W
Potencia de salida	12 W
Tensión	
Tensión de salida	4,75 - 5,25 V
Tensión asignada	250 V
Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	5 - 35 °C
Conectividad	
Tipo conector/enchufe USB	AA
Tipo de conector/enchufe	Conexión enchufable
Tipo de montaje	Montaje con tornillos, Montaje de garra
Conexión	
Tipo de conector/enchufe	Enchufe / abrazadera
Seguridad	
Con protección de contacto mejorada	Sí
Resistencia al impacto IK	IK02
Índice de protección IP	IP20
Dimensiones	
Profundidad de montaje	32 mm
Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	45 mm
Series relacionadas	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7
Materiales	
Colour	Antracita
Código RAL	7021

Acabado de la superficie	Aterciopelado
Material	Termoplástico

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe	SCHUKO
Inserto central girado	No
Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No

Accesorios

Tiene campo de etiquetado	No

Capacidad

Número de módulos	1

Texto

Inscripción	Sin inscripción
Fusible	Protegido contra cortocircuitos y sobrecargas (protección electrónica)
Funda	Tapa central
Conectores enchufable/terminales	Con 2 tomas USB tipo A
Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida