



80143326



Teclado 3 fases, Q.x, antracita

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Empotrado

Funciones

Con termostato de ambiente Sí

Compatibilidad

Estación auxiliar Estación supletoria para pulsador sensor para escena de luz

Mandos e indicadores

Con indicador LED Sí

Número de teclas 3

Corriente eléctrica

Consumo de corriente Bus (transferencia de datos) max. 20 mA

Dimensiones

Etiqueta (ancho x alto) 56.4 x 17 mm

Altura 58.7 mm

Ancho 58.7 mm

Potencia

Potencia absorbida KNX ≈ 150 mW

Medida

Emisor de valores Emisor de valores para la regulación de luz, posición y luminosidad 1 y 2 byte

Pantalla

Con pantalla No

Materiales, acabados, colores

Color de la serie Antracita

Color independiente de las series de diseño antracita

Color RAL RAL 7021 - Gris negruzco

Material / elaboración Lacado

Material Termoplástico

Superficie satinado

Tipo de tratamiento de la superficie Lacado

Conexión

Configuración

Modos de configuración posibles	system
---------------------------------	--------

Artículos proporcionados

Conexión a bus incluida	No
-------------------------	----

Equipo

Número de puntos de actuación	6
-------------------------------	---

Con protección en el desmontaje/antirrobo	Sí
---	----

Tipo de producto:	Tipo de producto: pulsador, de 3 elementos
-------------------	--

Utilizar

empty	con portaetiquetas
---------	--------------------

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

atishalogenfreeexternallymaintained	No
-------------------------------------	----

Protección	Con protección para evitar el desmontaje
------------	--

Alarma	Telegrama de alarma tras retirar el acoplador de bus 1 bit o 1 byte
--------	--

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5...45 °C
-------------------------------	------------

Temperatura de almacenamiento/transporte	-20...70 °C
--	-------------

Identificación

Aplicaciones	Sistemas de control KNX
--------------	-------------------------

Familia de productos:	Familia de productos: pulsadores
-----------------------	----------------------------------

Serie principal de diseño	KNX - Berker Q.1/Q.3
---------------------------	----------------------

Serie	KNX, Berker Q.1, Berker Q.3
-------	-----------------------------

Instrucciones

Texto particular	Utilizar solamente junto con acoplador de bus 8004 00 01.
------------------	--