



80163776



## Teclado 3 fases, K.x, antracita

### Características técnicas

#### Arquitectura

Montaje Empotrado

#### Funciones

Con termostato de ambiente Sí

Funcionamiento Función para interrupción manual de funciones automáticas posteriormente a un disparo

#### Mandos e indicadores

Con indicador LED Sí

Número de teclas 3

Manejo Superficies de manejo configurables como manejo con una o con dos superficies

#### Corriente eléctrica

Consumo de corriente Bus (transferencia de datos) max. 20 mA

#### Dimensiones

Etiqueta (ancho x alto) 66.8 x 15.7 mm

Altura 15.7 mm

Ancho 66 mm

#### Potencia

Potencia absorbida KNX ≈ 150 mW

#### Medida

Emisor de valores Emisor de valores para la regulación de luz, posición y luminosidad 1 y 2 byte

#### Pantalla

Con pantalla No

#### Materiales, acabados, colores

Material Termoplástico

Material de impresión Papel

#### Gestión de iluminación LED

LED con LED de funcionamiento blanco

#### Conexión

Acoplador de bus Para acopladores de bus empotrados

#### Configuración

Modos de configuración posibles	system, easy
Parametrización	Se puede parametrizar el manejo con una o dos superficies

### Artículos proporcionados

Conexión a bus incluida	No
-------------------------	----

### Equipo

Número de puntos de actuación	6
Con protección en el desmontaje/antirrobo	Sí
Tipo de producto:	Tipo de producto: pulsador, de 3 elementos

### Utilizar

_empty_	con portaetiquetas
---------	--------------------

### Seguridad

Índice de protección IP	IP20
atishalogenfreeexternallymaintained	No
Protección	Con protección para evitar el desmontaje
Alarma	Telegrama de alarma tras retirar el acoplador de bus 1 bit o 1 byte

### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5...45 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-20...70 °C el almacenamiento >45 °C reduce la vida útil
Temperatura	sensor de temperatura integrado con salida de los valores medidos mediante object

### Identificación

Aplicaciones	Sistemas de control KNX
Familia de productos:	Familia de productos: pulsadores
Serie	KNX, Berker K.1, Berker K.5

### Instrucciones

Texto particular	Utilizar solamente junto con acoplador de bus 8004 00 01.
------------------	--------------------------------------------------------------