


85145139



IP20

AM RF Tecla simple Quicklink R.1 blanco polar, brillo

Características técnicas

Funciones

Funciones adicionales ETS: +6 escenas, 1 control de teclas arriba/abajo, modo de funcionamiento conexión/desconexión, valor de regulación de luz, indicación de la luminosidad, pulsador, indicación de estado, control forzado

Funciones adicionales ETS

Funciones quicklink

Funciones quicklink: conmutar, regular la luz, persiana, 2 escenas, interruptor temporizador, tecla contacto NA, memoria

Conectividad

Protocolo vía radio KNX vía radio
Categoría receptores 2

Dimensiones

Diámetro 57.4 mm

Potencia

Potencia de transmisión vía radio < 10 mW

Materiales, acabados, colores

Color RAL RAL 9010 - Blanco puro
Material Termoplástico

Equipo

Cantidad canales de radio 2
Cantidad enlaces quicklink máx. 20 transmisores/receptores
Transmisor duty cycle 1 %

Seguridad

atishalogenfreexternallymaintained No
Protección Con protección para evitar el desmontaje

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5...45 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 0...65 % (sin condensación)

Identificación

Aplicaciones Control de iluminación, Sistemas de control KNX vía radio
Serie Berker R.1, Berker R.3, Serie 1930, Serie R.classic