



85146139



IP20

AM RF Tecla doble Quicklink R.1 blanco polar, brillo

Características técnicas

Funciones

Funciones adicionales ETS	Funciones adicionales ETS: +6 escenas, 1 control de teclas arriba/abajo, modo de funcionamiento conexión/desconexión, valor de regulación de luz, indicación de la luminosidad, pulsador, indicación de estado, control forzado
---------------------------	---

Funciones quicklink	Funciones quicklink: conmutar, regular la luz, persiana, 2 escenas, interruptor temporizador, tecla contacto NA, memoria
---------------------	--

Conectividad

Protocolo vía radio	KNX vía radio
Categoría receptores	2

Potencia

Potencia de transmisión vía radio	< 10 mW
-----------------------------------	---------

Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Material	Termoplástico

Equipo

Cantidad canales de radio	4
Cantidad enlaces quicklink	máx. 20 transmisores/receptores
Transmisor duty cycle	1 %

Seguridad

Protección	Con protección para evitar el desmontaje
------------	--

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5...45 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación)	0...65 % (sin condensación)

Identificación

Aplicaciones	Control de iluminación, Sistemas de control KNX vía radio
Serie	Berker R.1, Berker R.3, Serie 1930, Serie R.classic