HA456

Interruptor-seccionador 4P, 400A

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	400 A
Corriente asignada de corta duración admisible lcw IEC60947	13 kA
Corriente asignada de empleo en AC21	400 A
Corriente asignada de empleo AC21 categoría A.	400 A
Corriente asignada de empleo AC21 categoría B.	400 A
Corriente asignada de empleo AC22 categoría A.	400 A
Corriente asignada de empleo AC22 categoría B.	400 A
Corriente asignada de empleo AC23 categoría A.	400 A
Corriente asignada de empleo AC23 categoría B.	400 A
Poder asignado de cierre en cortocircuito lcm bajo 415 V CA según IEC60947-3	26 kA
Corriente asignada de corta duración admisible lcw 1s IEC60947	13 kA

Arquitectura

Número de polos	4
Elemento de control/operación	Maneta rotativa larga
Tipo de construcción del dispositivo	Fijo
Tipo de polo	4P

Dimensiones

Altura	178 mm
Anchura	178 mm
Profundidad	290 mm

Cubierta, puerta

Bloqueable	Sí

Seguridad

Índice de protección IP	IP00

Conexión

Sección transversal de conductor rígido	240 mm²
Sección transversal de conductor flexible	240 mm²

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	1000 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	12000 V
Tensión asignada de empleo en alterna	380 - 415 V

Potencia

Potencia disipada por polo en In	10,80 W
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	32,40 W
Potencia asignada de empleo bajo 400 V CA AC1	263000 W
Potencia asignada de empleo bajo 400 V CA AC23	180000 W

Controles e indicadores

Accionamiento motorizado integrado	No

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-20 - 70 °C

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz

Funciones

Es el interruptor de inversión	No
Ejecución como dispositivo de parada de emergencia	No
Ejecución como interruptor principal	Sí
Ejecución como interruptor de mantenimiento/reparación	Sí
Ejecución como interruptor de seguridad	Sí
Versión como interruptor-seccionador compacto	Sí

Equipo

Accionamiento motorizado opcional	No
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio	0
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados	0
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos	0