HAC406

**Interruptor de maniobra con mando rotativo 4P, 63A**

## Características técnicas

### Corriente eléctrica

| | |
|---|---|
| Corriente nominal asignada | 63 A |
| Corriente asignada de empleo en AC21 | 63 A |
| Corriente asignada de empleo AC21 categoría B. | 63 A |
| Corriente asignada de empleo AC22 categoría B. | 63 A |
| Corriente asignada de empleo AC23 categoría A. | 63 A |
| Corriente asignada de empleo AC23 categoría B. | 63 A |
| Corriente asignada de corta duración admisible Icw 1s IEC60947 | 1,50 kA |
| Corriente asignada de corta duración admisible Icw IEC60947 | 1,50 kA |

### Arquitectura

| | |
|---|---|
| Tipo de polo | 4P |
| Elemento de control/operación | Maneta rotativa corta |
| Número de polos | 4 |

### Conexión

| | |
|---|---|
| Sección transversal de conductor rígido | 35 mm² |

### Tensión

| | |
|---|---|
| Tensión asignada de aislamiento Ui | 800 V |
| Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) | 8000 V |
| Tensión asignada de empleo en alterna | 380 - 415 V |

### Potencia

| | |
|---|---|
| Potencia disipada por polo en In | 1,50 W |
| Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal | 6 W |
| Potencia asignada de empleo bajo 400 V CA AC1 | 41000 W |
| Potencia asignada de empleo bajo 400 V CA AC23 | 28000 W |

### Instalación, montaje

| | |
|---|---|
| Par de apriete nominal | 3,5 - 3,85 Nm |

### Equipo

| | |
|---|---|
| Accionamiento motorizado opcional | No |

| | |
|---|---|
| Número de contactos auxiliares como contacto de cambio | 0 |
| Número de contactos auxiliares normalmente cerrados | 0 |
| Número de contactos auxiliares normalmente abiertos | 0 |

**Condiciones de uso**

| | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -20 - 70 °C |

**Cubierta, puerta**

| | |
|---|---|
| Bloqueable | Sí |

**Seguridad**

| | |
|---|---|
| Índice de protección IP | IP20 |

**Frecuencia**

| | |
|---|---|
| Frecuencia | 50 - 50 Hz |

**Conectividad**

| | |
|---|---|
| Tipo de conector/enchufe | Borne de tornillo |

**Funciones**

| | |
|---|---|
| Es el interruptor de inversión | No |
| Ejecución como dispositivo de parada de emergencia | No |
| Ejecución como interruptor principal | Sí |
| Ejecución como interruptor de mantenimiento/reparación | Sí |
| Ejecución como interruptor de seguridad | Sí |
| Versión como interruptor-seccionador compacto | Sí |

**Capacidad**

| | |
|---|---|
| Número de módulos | 4 |