



85345185



## Détecteur de mouve. radio KNX confort 1,1 m quicklink, S.1/B.3/B.7, anthr. mat

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur de montage recommandée 1,10 - 1,10 m

#### Réglages

Modes de configuration supportés quicklink

Min. temporisation 1 s

#### Connectivité

Système bus radio-KNX Oui

#### Éléments fournis

Raccordement bus incl. Oui

#### Éclairage

Luminosité de rdéclenchement, réglable 5 - 1000 lx

#### Détection

Angle de détection, réglable 45 - 90 °

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

#### Matières

Matière Thermoplastique

#### Textes

Function Avertissement de désactivation sus les modules variation, Avec fonction de mémoire pour simulation de présence, Fonction d'apprentissage par touche pour la luminosité de déclenchement, Avec verrouillage des boutons-poussoirs, Mode party pour activation pendant 2 heures, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)