




HAC408



Interrupteur à coupure apparente 4P 80A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

| | |
|--|---------|
| Courant assigné nominal | 80 A |
| Courant assigné d'emploi en AC21 | 80 A |
| Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B | 80 A |
| Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B | 80 A |
| Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A | 80 A |
| Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B | 80 A |
| Capacité nominale de court-circuit I_{cm} sous 415 V AC selon IEC60947-3 | 2,10 kA |
| Courant assigné admissible I_{cw} 1s IEC60947 | 1,50 kA |
| Courant assigné admissible courte durée I_{cw} IEC60947 | 1,50 kA |

Architecture

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Type de pôles | 4P |
| Type d'organe de commande | Poignée rotative courte |
| Nombre de pôles | 4 |

Raccordement

| | |
|---|--------------------|
| Section de raccordement en câble rigide | 35 mm ² |
|---|--------------------|

Tension

| | |
|---|-------------|
| Tension nominale d'isolement U_i | 800 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs U_{imp} | 8000 V |
| Tension assignée d'emploi U_e | 380 - 415 V |

Puissance

| | |
|--|---------|
| Puissance dissipée par pôle à I_N | 2,40 W |
| Puissance dissipée totale sous I_N | 9,60 W |
| Puissance d'emploi à 400 V AC AC1 | 52000 W |
| Puissance d'emploi sous 400 V AC AC-23 | 36000 W |

Installation, montage

| | |
|-------------------|---------------|
| Couple de serrage | 3,5 - 3,85 Nm |
|-------------------|---------------|

Équipement

| | |
|--------------------------------|-----|
| Commande motorisée optionnelle | Non |
|--------------------------------|-----|

| | |
|--|-------------|
| Nombre de contacts auxiliaires comme contact inverseur | 0 |
| Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 0 |
| Nombre contact auxiliaire à fermeture | 0 |
| Conditions d'utilisation | |
| Température de service | -20 - 70 °C |
| Plastron, porte | |
| Cadenassable | Oui |
| Sécurité | |
| Indice de protection IP | IP20 |
| Fréquence | |
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
| Connectivité | |
| Type de connexion / prise | Borne à vis |
| Fonctions | |
| Inverseur | Non |
| Fonction interrupteur arrêt d'urgence | Non |
| Fonction Interrupteur principal | Oui |
| Fonction interrupteur condamnation pour maintenance | Oui |
| Fonction Interrupteur sécurité | Oui |
| Fonction Interrupteur sectionneur | Oui |
| Capacité | |
| Nombre de modules | 4 |