TRB302B

IP20

Module 2 entrées à encastrer 230V KNX radio QL

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	encastré

Fonctions

Module de bus amovible	Non
Fonctions supplémentaires ETS	fonctions supplémentaires ETS : +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, commande à 1 touche montée/descente, poussoir, 2 alarmes, affichage d'état
Fonctions quicklink	Fonctions quicklink : commutation, variation, store, 2 scènes, commande temporisée, poussoir contact NO, mémoire, commande forcée, poussoir montée / descente

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	oui

Connectivité

Protocole radio	Radio KNX
Catégorie du récepteur	2

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz

Tension

Tension d'entrée	5 V
Tension de service	230 V AC

Intensité du courant

Nombre de circuits d'entrée	2
Courant assigné par entrée	0.03 mA

Dimensions

Dimensions (LLxllxhh)	48 x 53 x 30 mm
Dimensions (Ø x H)	53 x 27 mm

Fréquence

Fréquence de transmission	868 MHz
Fréquence d'émission radio	868.3 MHz

Longueur

Dist. max de la liaison avec les BP	5 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0.9 W
Puissance d'émission radio	< 10 mW

Mesures

Tension d'acquisition d'entrée	par canal 5 V

Matières

Couleur	gris
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair

Installation, montage

Mode de montage	pour montage à l'arrière de modules encastrés

Connexion

Section de conducteur	0.75…2.5 mm²
Type de contacts à raccorder sur une entrée	bouton poussoir / Interrupteur
Type de raccordement	avec bornes surélevées à vis

Câble

Longueur de câble binaire extensible à	max. 10 m
Longueur de câble	20 cm

Equipement

Nombre de canaux radio	2
Nombre de liens quicklink	max. 20 émetteurs/récepteurs

Utilisation

Temps d’impulsion	min. 50 ms

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non

Conditions d'utilisation

Température de service	-5…45 °C

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification