



**Détecteur de mouvement infraRouge à piles KNX radio quicklink Anthracite**

**Caractéristiques techniques**

**Réglages**

Modes de configuration supportés	ETS, easy
Min. temporisation	5 s

**Connectivité**

Système bus radio-KNX	Oui
-----------------------	-----

**Éclairage**

Luminosité de déclenchement, réglable	5 - 1 000 lx
---------------------------------------	--------------

**Détection**

Angle de détection, réglable	45 - 90 °
------------------------------	-----------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

**Matière**

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
---------	---

**Textes**

Function	Avertissement de désactivation sus les modules variation, Avec fonction de mémoire pour simulation de présence, Fonction d'apprentissage par touche pour la luminosité de déclenchement, Avec verrouillage des boutons-poussoirs, Mode party pour activation pendant 2 heures, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
----------	---

TRE501

