



TRE511



Détecteur de mouvement infraRouge solaire KNX radio quicklink Anthracite

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS, easy
Min. temporisation	5 s

Connectivité

Système bus radio-KNX	Oui
-----------------------	-----

Éclairage

Luminosité de déclenchement, réglable	5 - 1 000 lx
---------------------------------------	--------------

Détection

Angle de détection, réglable	45 - 90 °
------------------------------	-----------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Matière

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
---------	-----------------------------------------------------------

Textes

Function	Avertissement de désactivation sus les modules variation, Avec fonction de mémoire pour simulation de présence, Fonction d'apprentissage par touche pour la luminosité de déclenchement, Avec verrouillage des boutons-poussoirs, Mode party pour activation pendant 2 heures, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------