


TYA610C



quickconnect

## MOD TP PLUS 10 OUT 16A AC1 230V - 6M

### Proprietà tecniche

#### Connettività

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con sistema bus KNX       | Sì |
| Con sistema bus radio KNX | No |

#### Impostazioni

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Modalità di configurazione supportata | ETS |
|---------------------------------------|-----|

#### Serie

|            |       |
|------------|-------|
| Profondità | 65 mm |
|------------|-------|

#### Materiali

|        |               |
|--------|---------------|
| Colore | Grigio chiaro |
|--------|---------------|

#### Equipaggiamento

|   |    |
|---|----|
| Con interruttore per commutazione manuale | Sì |
| Radiofrequenza bidirezionale              | No |

#### Corrente

|  |      |
|--|------|
| Corrente nominale                        | 16 A |
| Corrente assorbita dal cavo bus a riposo | 8 mA |

#### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Potenza

|   |               |
|---|---------------|
| Alimentazione lampada a incandescenza 230 V | 2300 - 2300 W |
| Potenza d'uscita                            | 2300 W        |

#### Condizioni di impiego

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Tensione nominale d'impiego CA        | 230 - 230 V         |
| Tensione di alimentazione del sistema | 30 V DC tramite bus |

#### Protezione

|                        |      |
|------------------------|------|
| Grado di protezione IP | IP20 |
|------------------------|------|

#### Condizioni d'uso

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

#### Testo

|          |   |
|----------|---|
| Funzione | Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme, Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle, Con funzione parasole |
|----------|---|

