



85346175



IP20



### K.1 KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 2,2m, antracyt, mat

#### Specyfikacja techniczna

##### Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	quicklink
Minimalny cykl pracy	1 s

##### Wymiary

Zalecana wysokość montażu	2,20 - 2,20 m
---------------------------	---------------

##### Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Tak
---------------------------------	-----

##### Dostarczane wyposażenie

Z połączeniem magistrali	Tak
--------------------------	-----

##### Oświetlenie

Regulowana jasność reakcji	5 - 1000 lx
----------------------------	-------------

##### Wykrywanie

Kąt detekcji regulowany	45 - 90 °
-------------------------	-----------

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

##### Materiały

Materiał	Tworzywo termoplastyczne
----------	--------------------------

##### Tekst

Funkcja	Funkcja ostrzegania przed wyłączeniem realizowana przez mechanizmy ściemniające, Z funkcją pamięci do symulacji obecności, Funkcja zapamiętania poziomu natężenia oświetlenia zadziałania aktywowana za pomocą przycisku, Z blokadą przycisków, Funkcja „przyjęcie” aktywowana na 2 godziny, Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)
---------	---