



85745183



IP20

14:23

B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink łącznik żaluzj. czas. ster. żaluzj., alu

Specyfikacja techniczna

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji quicklink

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio Tak

Sprzęt

Liczba kanałów 2

Przełączanie na czas letni/zimowy Tak

Dostarczane wyposażenie

Z połączeniem magistrali Tak

Funkcje

Czas działania 2 min

Przesunięcie czasu astronomicznego 2 h

Zasilanie rezerwowe 8 h

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Materiały

Kolor Aluminium

Tekst

Funkcja Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, 1 tryb pracy w górę/w dół, Możliwość konfiguracji funkcji nadajnika i/lub odbiornika, Z blokadą przycisków, Funkcja „przyjęcie”, polecenia automatyczne, radiowe i polecenia rozszerzeń nie są wykonywane (blokada), Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)

Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem

Pojemność

Liczba modułów 0

Wymiary

Wysokość 55,50 mm

Szerokość 55,50 mm

Głębokość 30,30 mm

Systemy powiązane Berker B.x