



48041909

**S.1/B.x - Schuko c/ USB A+C, branco mate**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Corrente nominal  | 16 A    |
| Corrente de saída | 3000 mA |

**Frequência**

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

**Potência**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Potência absorvida em standby | 0,05 W |
| Potência de saída             | 15 W   |

**Tensão**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Tensão de saída | 4,75 - 5,25 V |
| Tensão nominal  | 250 V         |

**Condições de utilização**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Temperatura de funcionamento | 5 - 35 °C |
|------------------------------|-----------|

**Ligações**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Tipo de conector/ficha | Ficha/braçadeira |
|------------------------|------------------|

**Índice de proteção**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Com proteção contra contacto | Sim  |
| Resistência ao impactos IK   | IK02 |
| Índice de proteção IP        | IP20 |

**Dimensões**

|  |       |
|--|-------|
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 35 mm |
| Profundidade da montagem                         | 32 mm |
| Altura   | 71 mm |
| Largura  | 71 mm |
| Profundidade                                     | 45 mm |

Séries relacionadas Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1

**Materiais**

|            |               |
|------------|---------------|
| Cor        | Branco        |
| Código RAL | 9010          |
| Acabamento | Mate          |
| Material   | Termoplástico |

**Instalação / montagem**

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

**Conectividade**

|                  |  |
|------------------|--|
| Tipo de ligações | Ligação por encaixe                        |
| Tipo de montagem | Montagem por parafuso, Montagem com garras |

**Equipamento**

|   |        |
|---|--------|
| Tipo de conector/ficha, tomada                  | SCHUKO |
| Inserção central com rotação                    | Não    |
| Com tampa articulada                            | Não    |
| Com pino redondo de proteção da ligação à terra | Não    |
| Com lâmpada de sinalização                      | Não    |
| Com fecho                                       | Não    |

**Acessórios**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

**Capacidade**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 1 |
|-------------------|---|

**Textos**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Impressão              | Sem gravação   |
| Fusível                | À prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico) |
| Tampa                  | Placa de cobertura central   |
| Conectores e terminais | Com tomada USB tipo A + tipo C   |
| Proteção               | Proteção de contacto aprimorada  |