



85145182



**IP20**

### S.1 - tecla simples KNX RF, creme

#### Características técnicas

##### Funções

Funções adicionais ETS

ETS funções adicionais: +6 cenas, 1 botão de controle para cima / baixo, modo de operação on / off, regulável, exibição de brilho, botão, exibição de status, controle forçado

funções quicklink

funções de quicklink: comutação, regulável, blind, 2 cenas, tempo de comutação, botão de contacto NO, memória

##### Conectividade

Protocolo rádio

KNX rádio

Categoria do receptor

2

##### Potência

Poder de transmissão de rádio

< 10 mW

##### Materiais, acabamento, cores

Cor RAL

RAL 1013 - Branco pérola

Material

termoplástico

##### Equipamento

Número de canais de rádio

2

Número de lentes quicklink

máx. 20 transmissores / receptores

Ciclo de trabalho do transmissor

1 %

##### Segurança

protecção

com protecção anti roubo

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

-5...45 °C

Umidade relativa (sem condensação)

0...65 % (sem condensação)

##### Identificação

Aplicações

Comando de iluminação, Sistemas de rádio-operação KNX

Série de design principal

Berker S.1/B.3/B.7

Série

Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas