



85655231

Configuratiemodus
KNX-RF
quicklink



IP20

R.1/R.3 - BP simples KNX RF, prt

Características técnicas

Funções

Funções adicionais ETS

ETS funções adicionais: +6 cenas, modo de operação on / off, botão, exibição de status, regulável

funções quicklink

funções de quicklink: comutação, regulável, blind, 2 cenas, tempo de comutação, botão de contacto NO, memória

Conectividade

Protocolo rádio

KNX rádio

Categoria do receptor

2

Dimensões

Profundidade de montagem

14 mm

Frequência

Frequência de transmissão de rádio

868.3 MHz

Potência

Poder de transmissão de rádio

< 10 mW

Bateria

Tempo de vida da bateria [an(s)]

≈ 5

Materiais, acabamento, cores

Cor da etiqueta

217,217,217

Cor da série

preto

Cor RAL

RAL 9005 - Preto intenso

Material

termoplástico

Designação técnica de materiais

PC_PMA preto

Equipamento

Número de canais de rádio

2

Número de lentes quicklink

máx. 20 transmissores / receptores

Tipo de configuração

Laserdruck

Ciclo de trabalho do transmissor

1 %

Segurança

protecção

com protecção anti roubo

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

-5...45 °C

Umidade relativa (sem condensação)

0...65 % (sem condensação)

Identificação	
Aplicações	Sistemas de rádio-operação KNX
Série de design principal	berker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R.classic
Série	R.1, berker R.3, Serie 1930