



TKP100A



Características técnicas

Equipamento

Servidor web Sim

Tensão

Tensão de funcionamento 5 - 5 V

Tensão de funcionamento do bus 30 - 30 V

Tipo de alimentação de tensão CC (abreviatura)

Modo de configuração

Modo de configuração suportado quicklink

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP30

Frequência

Frequência de transmissão/receção de rádio 433,4 - 868,3 MHz

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 0 - 40 °C

Comandos e sinalizadores

Com sinalizadores LED Não

Dimensões

Largura 77 mm

Profundidade 26,50 mm

Textos

Codificação Gestão de 3 perfis de utilizadores

Função Controlo e visualização de instalações de rádio e WLAN através da aplicação e do navegador, Fácil definição de cenários (covigramas) através da aplicação para ativar ações quando ocorrem determinados eventos ou manualmente, Funções de comutação, regulação da intensidade da luz, estore e temperatura

Modo de instalação Montagem independente ou na parede