



TRC270D



## Tomada comandada 16A RF KNX

### Características técnicas

#### Conectividade

Protocolo Radiofrequência	RF KNX
Categoria do recetor	2
Ligação ao cabo bus KNX	Não
Sistema bus RF KNX	Sim

#### Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS, easy, quicklink
--------------------------------	----------------------

#### Dimensões

Profundidade	77 mm
Profundidade da montagem	40 mm

#### Materiais

Cor	Creme
-----	-------

#### Equipamento

Com comando manual	Sim
Frequência RF bidirecional	Sim

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
Poder de corte	16 A

#### Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
Frequência de receção RF	868,30 - 868,30 MHz

#### Potência

Potência de saída	3680 W
-------------------	--------

#### Tensão

Tensão de funcionamento	230 - 230 V
-------------------------	-------------

#### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP30
-----------------------	------

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	0 - 45 °C
------------------------------	-----------

#### Textos

Função

Funções adicionais simples: +6 cenários, A função de repetição pode ser ativada para aumentar o alcance do rádio, Função de reset (de acordo com definição de fábrica)