


80262180



## Rörelsedetektor PIR, S.1/ B.x, easy-KNX 1,1m, busskopplare

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

Rekommenderad installationshöjd 1,10 - 1,10

#### Inställningar

Konfigurationsläge som stöds ETS, easy

Minimal arbetscykel 10

#### Anslutning

Med bussystem KNX radio Nej

#### Spänning

Driftspänning över buss 21 - 32

#### Leveransens omfattning

Bussanslutning inkluderad Ja

#### Elektrisk ström

Strömförbrukning buss (dataöverföring) 10

#### Belysning

Responsljusstyrkan justerbar 5 - 1000

#### Detektering

Detekteringsvinkel, justering 45 - 90

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45

#### Material

Material Metall, Plast

#### Text

Tryckknapp Med knapp för automatik/permanent TILL/permanent FRÅN

Driftläge Med testläge, Master-/slavdrift för täckning av stora detekteringsområden, Med 3 driftlägen: automatisk/permanent TILL/permanent FRÅN

Funktion Närvarosimulering, Med party funktion

Utförande Med klor, Med demonteringsskydd