



85341282

## IR hareket dedektörü comfort 1,1 m, parlak beyaz

### Teknik özellikler

### Fonksiyonlar

Kullanım usulü, çalışma şekli mikro işlemci kontrollü çalışma modu

### Boyutlar

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Montaj yüksekliği      | 34 mm |
| Anma montaj yüksekliği | 1.1 m |

### Tetikleme

dokunulmazlık süresi ≈ 10 s

### Ölçüm

Dikdörtgen şekilli algılama alanı ≈ 12 x 16 m

### Erişim mesafesi

Menzil, ön ≈ 12 m

### Algılama

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Algılama seviyesi sayısı     | 3                         |
| Ayarlanabilir algılama açısı | her bir taraf ≈ 45...90 ° |
| Yerde algılama alanı Ø       | 0 m                       |

### Materyaller

Renk beyaz

### Aydınlatma kontrolü

Ayarlanabilen tepki parlaklığı ≈ 5...1000 lx , gündüz operasyon

### Ayarlar

|   |                |
|---|----------------|
| Ayarlanabilen tepki değeri parlaklığı     | Evet           |
| Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyeti    | Evet           |
| Ayarlanabilen tepki hassasiyeti           | 10...100 %     |
| Kısa süre modu                            | 200 ms         |
| Gecikme süresi                            | ≈ 180 s        |
| Ayarlanabilen gecikme süresi              | ≈ 10 s...30 mn |
| Kapanış ön uyarısı için dim değerine % 50 | 30 s           |

### Emniyet

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| atishalogenfreeexternallymaintained | No             |
| Koruma                              | sökme korumalı |

### Kullanım koşulları

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| alıřtırma sıcaklıęı           | -5...45 °C                    |
| Enerji tasarrufu               | düşük iç enerji gereksinimi   |
| Baęıl nem (yoęunlaşma olmadan) | 0...65 % (yoęunlaşma olmadan) |

#### **Kimlik**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Uygulama, kullanım       | Hareket dedektörü  |
| ana tasarım hattı        | Berker S.1/B.3/B.7   |
| Sekonder tasarım hatları | Hareket algılayıcı ; Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas |