



EGN400

Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 4-Kanal

Technische Merkmale

Architektur	
Montageart	DIN Hutschiene (REG)
Funktion	
Mit GPS	Nein
Stundenprogramm	Ja
Ausführung	
Anzahl Module	4
Kontrollen und Indikatoren	
Tasterausführung	1-fach
Konnektivität	
Verbindungsart	Funk
Elektrische Hauptmerkmale	
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 V
Nennspannung	230 V
Versorgungsspannungsart	AC
Frequenz	50/60 Hz
Strom	
Schaltstrom bei 250 V~	16 A
Abmessungen	
Tiefe installiertes Produkt	61.6 mm
Höhe installiertes Produkt	90 mm
Breite installiertes Produkt	70 mm
Frequenz	
Frequenzbereich	5060 Hz
Leistung	
Leistungsaufnahme	0.71 VA
Leistungsaufnahme (Betrieb)	500 mW
Beleuchtung Steuerung	
Helligkeitsmeßbereich	1 / 2000 Lux

Leuchtstofflampen Steuerung

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)	400 W
Max. Leuchtstofflampenlast (Serienschalt.)	1000 W
Kompaktleuchtstofflampen	400 W
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 W
Max. Leuchtstofflampenlast	400 W
Glühlampen Steuerung	
Max. Glühlampenlast	2300 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	2300 W
Anschluss	
Kontaktanzahl	4
Kontaktart	1W
Anschlussart	mit Schraubklemme
Einstellungen	
Anzahl der Programmschritte	400
kürzeste Schaltzeit	1 mir
Jahresprogramm	Ja
Astroprogramm	Ja
Tagesprogramm	Ja
Wochenprogramm	Ja
Speicherkarte inklusive	Nein
Ausstattung Impulsdauer für Eingänge	1 s
Anzahl Kanäle	4
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus	
Alizani Scharzeiten für Elil/Aus	400
Gangreserve	
Gangreserve Sommer-Winterzeit	10 Jahre
Sommer-/Winterzeit	10 Jahre
Sommer-/Winterzeit Mit Zyklusprogramm	10 Jahre Ja
Sommer-/Winterzeit Mit Zyklusprogramm Mit Ferienprogramm	10 Jahre Ja Ja Neir
Sommer-/Winterzeit Mit Zyklusprogramm Mit Ferienprogramm Mit Impulsprogramm	10 Jahre Ja Ja Neir Ja
Sommer-/Winterzeit Mit Zyklusprogramm Mit Ferienprogramm	10 Jahre Ja Neir Ja
Sommer-/Winterzeit Mit Zyklusprogramm Mit Ferienprogramm Mit Impulsprogramm Mit Schaltungsvorwahl	10 Jahre Ja Ja Neir Ja
Sommer-/Winterzeit Mit Zyklusprogramm Mit Ferienprogramm Mit Impulsprogramm Mit Schaltungsvorwahl Mit Zufallsprogramm	10 Jahre Ja Ja Neir Ja Neir
Sommer-/Winterzeit Mit Zyklusprogramm Mit Ferienprogramm Mit Impulsprogramm Mit Schaltungsvorwahl Mit Zufallsprogramm Bedienung	10 Jahre Ja Neir Ja Ja Neir
Sommer-/Winterzeit Mit Zyklusprogramm Mit Ferienprogramm Mit Impulsprogramm Mit Schaltungsvorwahl Mit Zufallsprogramm Bedienung Vor Ort-/Handbedienung	10 Jahre Ja Neir Ja Neir
Sommer-/Winterzeit Mit Zyklusprogramm Mit Ferienprogramm Mit Impulsprogramm Mit Schaltungsvorwahl Mit Zufallsprogramm Bedienung Vor Ort-/Handbedienung Sicherheit	Ja Ja Nein Ja Ja
Sommer-/Winterzeit Mit Zyklusprogramm Mit Ferienprogramm Mit Impulsprogramm Mit Schaltungsvorwahl Mit Zufallsprogramm Bedienung Vor Ort-/Handbedienung Sicherheit Schutzart	10 Jahre Ja Nein Ja Nein