



TRE500



Funk-Bewegungsmelder, mit Batterie, IP55, weiß

Technische Merkmale

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS, easy
Minimale Einschaltdauer	5 s

Anschlussmöglichkeiten

Mit Bussystem KNX-Funk	Ja
------------------------	----

Beleuchtung

Ansprechelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
-------------------------------	-------------

Erfassung

Erfassungswinkel einstellbar	45 - 90 °
------------------------------	-----------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Werkstoff

Werkstoff	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
-----------	--

Texte

Funktion	Ausschaltvorwarnung Auf Dimmeinsätzen, Mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, Teach-Funktion für die Ansprechelligkeit über Taste, Mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Resetfunktion (Auf Werks-einstellung)
----------	---