



289110

Drehpotenziometer 1-10 V Hauselektronik

Technische Merkmale

| Spannung | |
|--------------------|--|
| Betriebsspannung | 230 - 230 V |
| Frequenz | |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Konnektivität. | |
| Dimmung DALI | Nein |
| Abmessungen | |
| Achsdurchmesser | 4 mm |
| Texte | |
| Beleuchtung | Z. B. für Leuchtstofflampen und NV-Halogenlampen |
| Sicherung | Kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung), Mit Ersatzsicherung |
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen |
| Elektrischer Strom | |
| Schaltstrom | 6 A |
| Steuerstrom | 50 - 50 mA |
| Zugehörige Systeme | Berker K.x, Berker Q.x, Berker S.x/B.x |