



289610

Tast-Drehpotenziometer 1-10 V Hauselektronik

Technische Merkmale

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Werkstoff

Transparent Nein

Abmessungen

Tiefe 50 mm

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Beleuchtung Z. B. für Leuchtstofflampen und NV-Halogenlampen