



41086062



Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz Q.1/Q.3 rot, samt

Steckdose SCHUKO® mit Überspannungsschutz mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt, mit Aufdruck und Kontrolllampen für Betrieb/Fehler, mit akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.

- mit Beschriftungsfeld
- mit Schraubklemmen
- mit Kontroll-LED für Betrieb/Fehler
- mit akustischer Fehlermeldung
- mit Spreizkrallen
- ohne erhöhten Berührungsschutz
- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.

Technische Merkmale

Montageart	Unterputz
Schutzart	IP20
Farbe	rot samt
Haupt-Designlinie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1:2021-02
Bauart	nach DIN 49440
Überspannungsschutz	nach EN 61643 und VDE 0675-6-11
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Werkstoff	Thermoplast
Nennstrom	16 A
Farbe	rot
Aufdruck	mit Aufdruck