


505601

Tastereinsatz f. Hotelcard-Schaltaufsatz, 2 A, Wechsler, verwendb. als S oder Ö

Technische Merkmale

Spannung

Nennspannung	250 V

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	0
Ausführung Taster	Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Werkstoff

Werkstoff	Metall, Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

Abmessungen

Tiefe	41 mm
Einbautiefe	31,20 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP20

Texte

Anschlussart	Mit Steckklemme
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Beleuchtung	Beleuchtbar durch Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme, Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Montageart	Mit Spreizkrallen
Schaltart/Variante	Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer
Zugehörige Serien	Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker S.1
Zugehörige Systeme	Berker K.x, Berker Q.x, Berker S.x/B.x