



52006089

Notruf-Set mit Rahmen Q.1 polarweiß, samt

Notruf-Set dient dem Hilferuf in öffentlichen oder behindertengerechten WC-Anlagen, Arztpraxen und Pflegeheimen. Set besteht aus Zugtaster mit Rahmen, Lichtsignal mit Rahmen, Abstelltaster mit Rahmen und Netzteil mit Rahmen. Funktionen: Akustische und visuelle Signalisierung eines Notrufes am Lichtsignal nach Betätigung des Zugtasters, Abstellen des Notrufes über Abstelltaster am Notfallort, Rufton als Dauersignal oder pulsierend einstellbar, akustischer Rufton am Lichtsignal zuschaltbar, Überwachung rufauslösender Geräte auf Drahtbruch. Spannungsversorgung über Netzteil mit 24 V DC. Zentralstücke für Steckbefestigung. Hinweis: Zur Erweiterung einer Anlage sind die Einzel-Komponenten erhältlich.

- Set bestehend aus:
 - Zugtaster mit Rahmen, Best.-Nr. 5202..
 - Lichtsignal mit Rahmen, Best.-Nr. 5203..
 - Abstelltaster mit Rahmen, Best.-Nr. 5201..
 - Netzteil mit Rahmen, Best.-Nr. 5204..
- Abstellen des Notrufes über Abstelltaster am Notfallort
- akustische und visuelle Signalisierung eines Notrufes am Lichtsignal nach Betätigung des Zugtasters
- Spannungsversorgung über Netzteil mit 24 V DC
- Zentralstücke für Steckbefestigung
- Überwachung rufauslösender Geräte auf Drahtbruch
- Rufton als Dauersignal oder pulsierend einstellbar
- akustischer Rufton am Lichtsignal zuschaltbar
- mit Schraubklemmen

Technische Merkmale

Haupt-Designlinie	Berker Q.1
Farbe	polarweiß samt
Betriebsspannung	24 V DC
Betriebstemperatur	-5...40 °C
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen	nach DIN 49073-1
Notrufsystem	nach DIN VDE 0834