



75261226

## Wächtersensor 180 Q.1/Q.3 anthrazit, samt

### Technische Merkmale

#### Abmessungen

Empfohlene Montagehöhe 2,20 - 2,20 m

#### Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS

Minimale Einschaltdauer 0

#### Konnektivität.

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

#### Lieferumfang

Busankopplung inklusive Nein

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

#### Werkstoff

Werkstoff Thermoplast

#### Texte

Funktion Sperrfunktion parametrierbar