




75314019



## Raumaktor 4/2fach 16 A Schließer, Hand, Status, REG KNX lichtgrau

### Technische Merkmale

#### Konnektivität.

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

#### Spannung

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V

Hilfsspannung 230 - 230 V

#### Elektrischer Strom

Max. Schaltstrom 16 A

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

#### Kapazität

Anzahl Module 4

#### Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen