



85345131



IP20

hager

## KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend

### Technische Merkmale

#### Abmessungen

Empfohlene Montagehöhe 1,10 - 1,10 m

#### Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus quicklink

Minimale Einschaltdauer 1 s

#### Konnektivität.

Mit Bussystem KNX-Funk Ja

#### Lieferumfang

Busankopplung inklusive Ja

#### Beleuchtung

Ansprechelligkeit einstellbar 5 - 1000 lx

#### Erfassung

Erfassungswinkel einstellbar 45 - 90 °

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

#### Werkstoff

Werkstoff Thermoplast

#### Texte

Funktion Ausschaltvorwarnung Auf Dimmeinsätzen, Mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, Teach-Funktion für die Ansprechelligkeit über Taste, Mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Resetfunktion (Auf Werks-einstellung)