



85345175







KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink K.1 anthrazit, matt

Technische Merkmale

Ab	m	es	SI	ın	a	e	n

Empfohlene Montagehöhe 1,10 - 1,10 m

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus quicklink
Minimale Einschaltdauer 1 s

Konnektivität.

Mit Bussystem KNX-Funk Ja

Lieferumfang

Busankopplung inklusive Ja

Beleuchtung

Ansprechhelligkeit einstellbar 5 - 1000 lx

Erfassung

Erfassungswinkel einstellbar 45 - 90 °

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Werkstoff

Werkstoff Thermoplast

Texte

Ausschaltvorwarnung Auf Dimmeinsätzen, Mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)

Funktion