



#### **Interface Paketbox Display zu REU41\*Y/REU61\*Y 2Draht-Modul**

Brief-/Paketbox Interface EB mit selbstklebender Halterung für Sprechanlagen/Intercom nach DIN EN 50486 zum Anschluss von Bedien-Displays der Paketboxen von Firmen RENZ oder s: stebler für bis zu 256 Teilnehmer. Einfacher Anschluss des Bedien-Displays per USB oder RS232 (bei RS232 zusätzlich 12V AC erforderlich). Mit steckbarem Flachbandkabel 335 mm zum Kommunikationsmodul (Audio, Audio/Video), Adresseinstellung in den Online-Portalen von myRENZbox oder s: stebler.

REH320Y



- zum Einbau in Außenstation
- bis zu 16 Ruftaster anschließbar
- serielle Verbindung zu Audio/Videomodul der Außenstation
- serielle Verbindung zu weiterem Ruftaster Anschlussmodul
- bis zu 16 Tastenexpander kaskadierbar
- Verbindungskabel zum Audio/Videomodul erforderlich
- Automatische Adressierung durch Tasteranschluss und Moduladresse (Anschlussreihenfolge)
- Abfrage des Ruftaster-Status

#### **Technische Merkmale**

Systemtechnologie	2Draht
Abmessungen (B x H x T)	88 x 52 x 25 mm
Farbe	schwarz matt
Anzahl der Klingeltasten	16