

59 mm



BEKA Funk-Innensirene, rot mit Batterie

Technische Merkmale

Tiefe

Spannungsversorgung	
Versorgungsspannung	2x Lithium Batterie (3,6 V/2 Ah)
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
Konnektivität.	
Verbindungsart	Funk 868 MHz/434 MHz
Montageart	Schraubbefestigung
Sicherheit	
Schutzart IP	IP31
Batterie	
Batterielebensdauer	3 Jahre
Leistung	
Leistungsaufnahme VA	0,15 VA
Abmessungen	
Breite	192 mm