



TE360

IP20 KNX

Energieverbrauchszähler KNX, Dreiphasen, Direktmessung 100A

Technische Merkmale

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS

Konnektivität.

Mit Bussystem Powernet Nein

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 55 °C