



TRC321B



Funk Helligkeitssensor mit Batterie, weiß

Technische Merkmale

Architektur

Bussystem Funkbus

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS, easy, quicklink

Elektrischer Strom

Anzahl Eingangsstromkreise 1

Ausstattung

Externe Abfragespannung notwendig Nein

Funk bidirektional Nein

Mit Batterie Ja

Mit HLK Ansteuerung Nein

Konnektivität.

Mit Bussystem KNX-Funk Ja

Frequenz

Übertragungsfrequenz 868 - 868 MHz

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Nur für den internen Gebrauch

Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm 0

Beleuchtung

LED-Steuerung Ja

Werkstoff

Farbe Polarweiß

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 50 °C

Spannung

Eingangsspannung 3 - 3 V

Versorgungsspannungsart DC

