



TRE521



IP55



Funk AP Bewegungsmelder Batterie IP55, quicklink, anthrazit

Technische Merkmale

Abmessungen

Empfohlene Montagehöhe 2,50 - 2,50 m

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS, easy

Minimale Einschaltdauer 30 s

Konnektivität.

Mit Bussystem KNX-Funk Ja

Lieferumfang

Busan Kopplung inklusive Ja

Beleuchtung

Ansprechelligkeit einstellbar 5 - 1000 lx

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -20 - 55 °C

Werkstoff

Werkstoff Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)

Texte

Funktion Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, Betriebsmodus ein/aus, Szenenaufruf bei Bewegung/ohne Bewegung, Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)

Montageart für Wand- und Deckenmontage, Eckenmontage mit Adapter