




TRE720



IP55



## Funk AP Kit Bewegungsmelder Batterie + AP Ausgang 10A, quicklink

### Technische Merkmale

#### Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS, easy
Minimale Einschaltdauer	30 s

#### Konnektivität.

Mit Bussystem KNX-Funk	Ja
------------------------	----

#### Lieferumfang

Busankopplung inklusive	Ja
-------------------------	----

#### Beleuchtung

Ansprechelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
-------------------------------	-------------

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

#### Werkstoff

Werkstoff	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
-----------	--

#### Texte

Funktion	Ausschaltvorwarnung Auf Dimmeinsätzen, Mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, Teach-Funktion für die Ansprechelligkeit über Taste, Mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Resetfunktion (Auf Werks-einstellung)
----------	---