

4







Fan Coil Ausgang 2-fach KNX, 10A

Technische Merkmale

Breite in Teilungseinheiten

Ko	nn	\sim	l/+i	1011	rä+

Konnektivitat.	
Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
Spannung	
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
Hilfsspannung	230 - 230 V
Elektrischer Strom	
Max. Schaltstrom	10 A
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.75 - 4 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 4 mm²
Texte	
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Abmessungen	