



1687

Indicador luminoso LED 12 - 48V, 0,9mA

Características técnicas

Mandos e indicadores

Pulsador/interruptor basculante	Para conmutador/conmutador cruzado e interruptor de desconexión 2 polos 10 AX, Para pulsador basculante y pulsador basculante múltiple, excepto n.º pedido 503404, 503808
---------------------------------	---

Principales características eléctricas

Tensión nominal	12...48 V AC
Corriente nominal	0.2...0.9 mA

Endurancia

Vida útil LED	≈ 100000 h
---------------	------------

Materiales, acabados, colores

Color independiente de las series de diseño	azul
---	------

Equipo

Iluminación	Para iluminación y conmutación de control
Pulsadores/interruptores basculantes múltiples	Se ilumina para interruptor de serie

Identificación

Aplicaciones	Instalación en salas húmedas sobre superficie, Control de iluminación
Serie principal de diseño	CONTROL DE LA ILUMINACIÓN
Serie	CONTROL DE LA ILUMINACIÓN, Zubeher

Instrucciones

Texto particular	Los mecanismos empotrables adecuados pueden verse en el resumen.
Texto de la nota	Posibilidad de conectar a una tensión continua dentro del rango de tensión indicado respetando la polaridad.