



3862

## Int. rotativo II 20A

### Características técnicas

AT_PUBSwitchingCurrent	20 A
------------------------	------

### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	20 A
----------------------------	------

### Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

### Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

### Materiales

Material	Metal, Plástico
----------	-----------------

### Identificación

Disposición de montaje	Elemento básico
------------------------	-----------------

### Conectividad

Tipo de montaje	Montaje con tornillos
-----------------	-----------------------

### Dimensiones

Profundidad de montaje	31 mm
------------------------	-------

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	35 mm
---	-------

### Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

### Texto

Tipo de montaje	Sin garras de expansión
-----------------	-------------------------

Tipo de conexión	Con bornes roscados
------------------	---------------------

Tipo de conmutación / variante	2 polos desconexión
--------------------------------	---------------------