





80162780



Teclado 2 fases, S/B, blanco / blanco polar

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Empotrado

Funciones

Con termostato de ambiente No

Compatibilidad

Estación auxiliar Estación supletoria para pulsador sensor para escena de luz

Mandos e indicadores

Con indicador LED Sí

Número de teclas 2

Corriente eléctrica

Consumo de corriente Bus (transferencia de datos) max. 20 mA

Dimensiones

Etiqueta (ancho x alto) 52.3 x 24.9 mm

Altura 55.3 mm

Ancho 55.8 mm

Potencia

Potencia absorbida KNX ≈ 150 mW

Medida

Emisor de valores Emisor de valores para la regulación de luz, posición y luminosidad 1 y 2 byte

Pantalla

Con pantalla No

Materiales, acabados, colores

Color de la serie blanco/blanco polar

Color independiente de las series de diseño para blanco y blanco polar

Color RAL RAL 1013 - Blanco perla

Material Termoplástico

Material de impresión Papel

Superficie mate

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Conexión

Configuración

Modos de configuración posibles	system
---------------------------------	--------

Parametrización	Se puede parametrizar el manejo con una o dos superficies
-----------------	---

Artículos proporcionados

Conexión a bus incluida	No
-------------------------	----

Equipo

Número de puntos de actuación	4
-------------------------------	---

Con protección en el desmontaje/antirrobo	Sí
---	----

Tipo de producto:	Tipo de producto: pulsador, de 2 elementos
-------------------	--

Utilizar

empty	con portaetiquetas
---------	--------------------

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Protección	Con protección para evitar el desmontaje
------------	--

Alarma	Telegrama de alarma tras retirar el acoplador de bus 1 bit o 1 byte
--------	--

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5...45 °C
-------------------------------	------------

Temperatura de almacenamiento/transporte	-20...70 °C
--	-------------

Identificación

Aplicaciones	Sistemas de control KNX
--------------	-------------------------

Familia de productos:	Familia de productos: pulsadores
-----------------------	----------------------------------

Serie principal de diseño	KNX - Berker S.1/B.3/B.7
---------------------------	--------------------------

Serie	KNX, S.1, B2, Berker B.7
-------	--------------------------

Instrucciones

Texto particular	Utilizar solamente junto con acoplador de bus 8004 00 01.
------------------	--