



EE871



## Detector de movimiento IR, confort 360°, antracita

### Características técnicas

#### Detección

Diseño del sensor	Detector de movimiento
Ángulo de detección	220 - 220

#### Configuración

Con efecto retardado	5 S - 30 Min
----------------------	--------------

#### Iluminación

Luminosidad de reacción, ajustable	5 - 1000 lx
------------------------------------	-------------

#### Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Dimensiones

Anchura	91 mm
Altura de montaje recomendada	2,50 - 2,50 m

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-20 - 55 °C
-------------------------------	-------------

#### Materiales

Colour	Antracita
Material	Plástico

#### Seguridad

Índice de protección IP	IP55
-------------------------	------

#### Instalación, montaje

Montaje en	Montaje en superficie
Adecuado para uso en exteriores	Sí

#### Texto

Función	Simulación de presencia, Puede utilizarse como aparato individual, como unidad principal o como extensión
Tipo de conexión	Con bornes roscados